

NACH MASTER RESET ::

Einstellungen in Schlüssel POS "Z/PGM"

SPRACHE : # 88 x 1 E
DATUM : 310717 # (== 31. Juli 2017)
ZEIT : 1430 #
Journal : # 15 x 0010 # E (== Journal beim Tages-Z löschen)
€ ZEICHEN : # 85 x S S S 213 00 # E (== euro zeichen auf rechnung)
siehe auch Zeichentabelle in vollständiger Bed. Anleitung
Seite 44

Programm laden : # 147 x # E

weitere Codes ...

140 == Sd Karte formatieren
141 == Programm sichern
144 == Gesamtdaten sichern
750 == Journal sichern & löschen

Abkürzungen erklärt:

-->> #/TM/ST
x -->> (x)/RCPT/SW
E -->> TL/AT/NS (Enter)
S -->> PO/VAT/(SPACE) (Leerzeichen, etc...)
00-->> 00 (Doppelnull auf NUM Block)

div. Programmierungen abfragen :

1E -> FunktionsText & div. andere
2E -> div. andere
3E -> Druckdichte
4E -> WarenGruppen
5E -> Artikel (achtung 200)
6E -> ROM Version

Artikel Preis ändern/eingeben:

Schlüssel Stellung "Z/PGM"

Eingabe von:

ArtNr + PLU + PREIS + WARENGRUPPENTASTE + TL/AT/NS